

EPSON

製品マニュアル更新情報

ビジネスプロジェクター

EB-L210SW

更新ファームウェアについて**3**

ファームウェア Ver.1.10の概要	4
操作方法に関する変更 (Ver.1.10)	4
ファームウェア Ver.1.30の概要	5
メニュー項目に関する変更 (Ver.1.30)	5
ファームウェア Ver.1.50の概要	6
操作方法に関する変更 (Ver.1.50)	6
ファームウェア Ver.1.70の概要	7
メニュー項目に関する変更 (Ver.1.70)	7

ファームウェアの変更詳細について**8**

操作方法に関する変更の詳細 (Ver.1.10)	9
デフォルトパスワードの設定	9
パスワードの設定	9
RemoteパスワードとWeb制御パスワードの設定	10
メニュー項目に関する変更の詳細 (Ver.1.30)	11
EPMC監視制御	11
操作方法に関する変更の詳細 (Ver.1.50)	12
Epson Projector Managementの操作変更	12
メニュー項目に関する変更の詳細 (Ver.1.70)	13
アクセス制御およびセカンダリ接続	13
A/V同期	13

付録**15**

一般のご注意	16
ご注意	16
商標について	16
著作権について	16

更新ファームウェアについて

本製品は、プロジェクトの機能やパフォーマンスの向上を図り、定期的に新しいファームウェアを提供します。本章では、各バージョンのファームウェアで更新された機能の概要を説明します。

► 関連項目

- ・「ファームウェア Ver.1.10の概要」 [p.4](#)
- ・「ファームウェア Ver.1.30の概要」 [p.5](#)
- ・「ファームウェア Ver.1.50の概要」 [p.6](#)
- ・「ファームウェア Ver.1.70の概要」 [p.7](#)

ファームウェア Ver.1.10での変更の概要を説明します。

▶ 関連項目

- ・「操作方法に関する変更（Ver.1.10）」 [p.4](#)

操作方法に関する変更（Ver.1.10）

本バージョンでは、操作方法に以下の変更があります。

- ・以下の機能を使うときのデフォルトパスワードが設定されなくなりました。
 - ・[パスワードプロテクト]
 - ・[Epson Web Control]
- ・以下の機能を使うときのパスワード設定が必須になりました。
 - ・[シンプルAP]
 - ・[SNMP]
 - ・[PJLink]
 - ・[Crestron Connected]
 - ・[コマンド通信]
- ・[Remoteパスワード] と [Web制御パスワード] が設定されていない場合、初めて [ネットワーク設定] を選択したときにパスワード設定画面が表示されます。

▶ 関連項目

- ・「デフォルトパスワードの設定」 [p.9](#)
- ・「パスワードの設定」 [p.9](#)
- ・「RemoteパスワードとWeb制御パスワードの設定」 [p.10](#)

ファームウェア Ver.1.30での変更の概要を説明します。

▶ 関連項目

- ・「メニュー項目に関する変更 (Ver.1.30)」 [p.5](#)

メニュー項目に関する変更 (Ver.1.30)

本バージョンでは、プロジェクトメニューに以下の変更があります。

- ・ [ネットワーク] メニューに [EPMC監視制御] を追加

▶ 関連項目

- ・「EPMC監視制御」 [p.11](#)

ファームウェア Ver.1.50での変更の概要を説明します。

▶ 関連項目

- 「操作方法に関する変更（Ver.1.50）」 [p.6](#)

操作方法に関する変更（Ver.1.50）

本バージョンでは、操作方法に以下の変更があります。

- Epson Projector Managementを使うときの注意事項が追加されました。
 - [ネットワークエラー (Web制御パスワード認証エラー)] と表示される場合の対応方法を記載しました。
 - Epson Projector Managementを使ってプロジェクターのファームウェアを更新する場合の対応方法を記載しました。

▶ 関連項目

- 「Epson Projector Managementの操作変更」 [p.12](#)

ファームウェア Ver.1.70での変更の概要を説明します。

▶ 関連項目

- 「メニュー項目に関する変更 (Ver.1.70)」 [p.7](#)

メニュー項目に関する変更 (Ver.1.70)

本バージョンでは、プロジェクトメニューに以下の変更があります。

[ネットワーク] > [ネットワーク設定] > [ネットワーク投写] > [Screen Mirroring]

- 〔割り込み接続〕を削除
- 〔アクセス制御〕を追加
- 〔セカンダリ接続〕を追加

[ネットワーク] > [ネットワーク設定] > [ネットワーク投写]

- 〔A/V同期〕を追加

▶ 関連項目

- 「アクセス制御およびセカンダリ接続」 [p.13](#)
- 「A/V同期」 [p.13](#)

ファームウェアの変更詳細について

ファームウェアの変更の詳細を説明します。

▶ 関連項目

- ・「操作方法に関する変更の詳細（Ver.1.10）」 [p.9](#)
- ・「メニュー項目に関する変更の詳細（Ver.1.30）」 [p.11](#)
- ・「操作方法に関する変更の詳細（Ver.1.50）」 [p.12](#)
- ・「メニュー項目に関する変更の詳細（Ver.1.70）」 [p.13](#)

操作方法に関する変更の詳細を説明します。

▶ 関連項目

- 「デフォルトパスワードの設定」 [p.9](#)
- 「パスワードの設定」 [p.9](#)
- 「Remote/パスワードとWeb制御パスワードの設定」 [p.10](#)

デフォルトパスワードの設定

デフォルトのパスワードは設定されていません。以下の機能を初めて使うときは、表示されるダイアログに従ってパスワードを設定してください。

変更前のパスワード設定 (Ver.1.00)

機能	パスワード名称	デフォルトパスワード
パスワードプロテクト	パスワード	0000
Epson Web Control > ベーシックコントロール	Remote/パスワード	ユーザー名：EPSONREMOTE パスワード：プロジェクターのシリアル番号
Epson Web Control > その他の設定	Web制御パスワード	ユーザー名：EPSONWEB パスワード：プロジェクターのシリアル番号



プロジェクトのシリアル番号は、以下のいずれかの方法で確認できます。

- 【管理】メニュー > 【情報表示】
- 【Epson Web Control】画面



変更後のパスワード設定 (Ver.1.10)

機能	パスワード名称	デフォルトパスワード
パスワードプロテクト	パスワード	なし
Epson Web Control > ベーシックコントロール	Remote/パスワード	ユーザー名：EPSONREMOTE パスワード：なし
Epson Web Control > その他の設定	Web制御パスワード	ユーザー名：EPSONWEB パスワード：なし

パスワードの設定

新たにパスワードを設定する必要があります。以下の機能を初めて使うときは、表示されるダイアログに従ってパスワードを設定してください。

機能	パスワード名称
シンプルAP	パスフレーズ
SNMP	コミュニティ名
PJLink	PJLink/パスワード
Crestron Connected	Password
コマンド通信	Monitorパスワード



- Monitorパスワードは、Webブラウザーでのみ設定できます。
- Ver.1.10に更新したあとにコマンド通信がうまくいかないときは、MonitorパスワードまたはWeb制御パスワードを設定してください。

Remote/パスワードとWeb制御パスワードの設定

【Remote/パスワード】と【Web制御パスワード】が設定されていない場合、初めて【ネットワーク設定】を選択したときにパスワード設定画面が表示されます。画面の指示に従ってパスワードを設定してください。

メニュー項目に関する変更の詳細を説明します。

▶ 関連項目

- 「EPMC監視制御」 p.11

EPMC監視制御

〔ネットワーク〕メニューに〔EPMC監視制御〕が追加されました。

変更前の〔ネットワーク〕メニュー (Ver. 1.10)

設定項目なし。

変更後の〔ネットワーク〕メニュー (Ver. 1.30)

トップメニュー	サブメニュー	項目または設定値
ネットワーク	EPMC監視制御	<ul style="list-style-type: none">• EPMC設定• EPMC設定書き出し• EPMC設定読み込み

〔EPMC監視制御〕を〔オン〕にして必要な設定をすると、Epson Projector Connected Agentを介さずに、Epson Projector Management Connectedクラウドサーバーと直接通信できます。詳しくは『Epson Projector Management Connected操作ガイド』をご確認ください

<https://www.projection-service.epson.com/pages/eprm-connected/online-manual/web-front/JA/index.html>

操作方法に関する変更の詳細を説明します。

▶ 関連項目

- 「Epson Projector Managementの操作変更」 [p.12](#)

Epson Projector Managementの操作変更

Epson Projector Managementを使うときの注意事項が追加されました。

- Epson Projector Managementに登録済みのプロジェクターの状態が [ネットワークエラー (Web制御パスワード認証エラー)] と表示される場合は、最新バージョンのEpson Projector Managementを使用してプロジェクターを再登録してください。
- Epson Projector Managementを使ってプロジェクターのファームウェアを更新する場合は、最新バージョンのEpson Projector Managementを使用してください。

メニュー項目に関する変更の詳細を説明します。

▶ 関連項目

- 「アクセス制御およびセカンダリ接続」 [p.13](#)
- 「A/V同期」 [p.13](#)

アクセス制御およびセカンダリ接続

[ネットワーク投写] メニューの [Screen Mirroring] の設定項目が変更されました。

変更前の [ネットワーク投写] メニュー (Ver. 1.50)

設定	設定	項目または設定値
割り込み接続	オン オフ	[オン] にすると、Screen Mirroringでの投写中に他のユーザーが投写画面を切り替えられます。 Screen Mirroring ソースを2系統使用するときは、[オフ] に設定します。

変更後の [ネットワーク投写] メニュー (Ver. 1.70)

設定	設定	項目または設定値
アクセス制御	オン オフ	[オン] にすると、投写を許可するかどうかの確認画面がScreen Mirroringで接続するたびに表示されます。

設定	設定	項目または設定値
セカンダリ接続	割り込み接続不可 オフ	Screen Mirroring 接続中に接続を試みるデバイスの接続動作を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> 【割り込み接続不可】: 先に接続していたデバイスからの映像が Screen Mirroring1ソースとして投写されたまま、2台目のデバイスが接続されます。入力ソースをScreen Mirroring2に切り替えると、2台目のデバイスからの映像が投写されます。同時に接続できるのは2台までです。 【オフ】: Screen Mirroring接続中に他のデバイスは本機に接続できません。

A/V同期

[A/V同期] が追加されました。

変更前の [ネットワーク投写] メニュー (Ver. 1.50)

設定項目なし。

変更後の [ネットワーク投写] メニュー (Ver. 1.70)

設定	設定	項目または設定値
A/V同期	1 (同期優先) 2 3 4 5 6 7 (音声品質優先)	Epson iProjection で投写するとき、映像と音声の同期を優先するか、音声品質を優先するかを設定します。ネットワーク環境に応じて設定してください。 1 : 映像と音声の同期を優先します。 7 : 音声品質を優先します。

付録

次の点にご留意ください。

▶ 関連項目

- ・「一般のご注意」 [p.16](#)

次の点にご留意ください。

▶ 関連項目

- ・「ご注意」 [p.16](#)
- ・「商標について」 [p.16](#)
- ・「著作権について」 [p.16](#)

ご注意

1. 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断りいたします。
2. 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、お気付きの点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。
4. 運用した結果の影響につきましては、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者（「お問い合わせ先」参照）以外の第三者により、修理、変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
6. エプソン純正品、およびエプソン品質認定品以外のオプション品または消耗品、交換部品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。
7. 本書中のイラストや画面図は実際と異なる場合があります。

商標について

WindowsおよびMicrosoft Teamsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標、または登録商標です。

MacおよびmacOSは、Apple Inc.の商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

ソフトウェアの著作権について：本装置は当社が権利を有するソフトウェアの他にフリーソフトウェアを利用しています。

著作権について

本書の内容は予告なく変更することがあります。

© 2023 Seiko Epson Corporation

Rev.03 2025.10 JA