

SL-D1050 ドライバーインストール手順

対応 OS: macOS Ventura/macOS Monterey (12.x)/macOS Big Sur (11.x)/macOS Catalina (10.15)
 /macOS Mojave (10.14)/macOS High Sierra (10.13)/macOS Sierra (10.12)
 /OS X El capitan (10.11)/OS X Yosemite (10.10)/OS X Mavericks (10.9)

1) プリンタードライバーのインストール

ダウンロードした SL-D1000Series_1208J_23.dmg をダブルクリックし、インストーラを起動します。

以下、画面に従って操作してください。

ドライバーインストール後、アップルメニュー＞環境設定＞プリンタとファックスを確認してください。

”EPSON SL-D1000Series”が実際の台数より多い場合 例)1 台しかないのに2つある。

→ドライバーが”Airprint”になっているものは機能が著しく制限されるため、削除してください。

”プリンタの一般的な機能を使う”の ☒ をオフにしてください。

3) ノズルチェックと自動ノズルチェック設定

1. アップルメニュー＞システム環境設定＞プリンタとスキャナ に進みます。
2. プリンターを選択して、オプションとサプライ＞ユーティリティ＞プリンタユーティリティを開く をクリックします。
3. ノズルチェックをクリック、ノズルチェックパターンの印刷を選択、実行。
4. 問題なければ、同じ画面の「自動ノズルチェック設定」を選択、必要に応じて設定します。

※SL-D1050 は使用目的に応じた柔軟な設定ができます。

ユーザーズガイドの94ページを参考に、設定してください。

印刷速度最優先の場合は、自動ノズルチェック設定をオフにします。

その場合、目詰まりしているかどうかはお客様自身の目で都度確認していただく必要があります。



6) ペーパー定義ファイルの読み込み

※すでにお使いの方が新しいペーパー定義ファイルに更新したい場合、古いほうを削除しておく必要があります。

・Finderを起動＞移動＞コンピュータ＞Macintosh HD＞ライブラリ＞Printers＞EPSON＞InkjetPrinterC
 ＞ICCPProfiles フォルダを開きます

・AddMediaSL-D1000Series.profiles をごみ箱に捨てます

終わりましたら、次へ進んでください。

※複数の SL-D1050 がつながっている場合はすべて電源 ON、印刷可能状態にしておいてください。

1. アップルメニュー＞システム環境設定＞プリンタとスキャナ に進みます。
2. プリンターを選択して、オプションとサプライ＞ユーティリティ＞プリンタユーティリティを開く をクリックします。

3. SL PaperType Additiional Tool をクリックします。
4. 「選択」をクリック、ダウンロードした ペーパー定義ファイルを選んで「開く」、「続ける」
5. 表示された一覧の紙種すべてに☑をつけて「続ける」以下、画面に従って操作してください。