

PS ソフトリップ PRO2 V2.5

補足説明書

SMBによる印刷

SMBによる印刷をする場合、「インストールガイド」（紙マニュアル）の「SMBプロトコルの設定」に従って準備してください。

ユーザソフトウェアCDに登録されている「ユーザソフトウェアインストールガイド」（PDFマニュアル）の「SMB印刷準備」の欄は、本ソフトウェアには関係ありません。

印刷時にFierySparkPROを選択する際、「インストールガイド」（紙マニュアル）の「サーバ名の指定」で設定した名前を選択してください。

「ユーザソフトウェアインストールガイド」に記載されている名前で選択することはできません。

「インストールガイド」（紙マニュアル）に従ってSMBの印刷環境を用意した後、Windowsクライアントの「マイネットワーク/ネットワークコンピュータ」からFierySparkPROのプリンタ名をダブルクリックしても開けない場合、次の点を確認してください。

1. 「インストールガイド」の「SMBプロトコルの設定」に記載されている注意事項に該当しないか確認してください。
 - ・該当する場合は「SMBプロトコルの設定」に記載の手順で対応してください。
 - ・該当しない場合は、次の手順に進んでください。
2. FierySparkPROがインストールされたフォルダを右クリックして、表示されるメニューから「共有とセキュリティ」を選択します。
3. 「フォルダのプロパティ」画面で「共有」タブをクリックし、「ネットワーク上での共有とセキュリティ」中の、「危険を認識した上で、ウィザードを使わないでファイルを共有する場合はここをクリックしてください。」を選択します。
4. 「ファイル共有の有効」画面で、「ファイル共有を有効にする」を選択して[OK]をクリックします。
5. 「フォルダのプロパティ」の「共有」画面で、手順3で選択した項目が消えていることを確認し、[OK]をクリックして画面を閉じます。

Unix環境での使用について

本製品は、以下のUnix環境に対応しています。

- ・ Solaris 2.6 以降（Solaris 2.6, 7, 8, 9）
- ・ HP-UX 9.0 以降（9.x, 10.x, 11.x）
- ・ IRIX 6.2 以降（6.2.x, ~ 6.5.x）