

EpsonNet ID Print Center (SWIDPRINT)

設定ガイド (CD-ROM 収録) 補足説明書

認証装置の設定

本ソフトウェアを使用するには、インストール後の初回起動時に、お客様が使用される認証装置・認証メディアに合わせて設定ファイルを編集する必要があります。45 ページ「認証サーバの初期設定」の手順に従って設定してください。また設定方法の詳細は 104 ページ「設定方法」にも記載されています。

トラブルシューティングの補足説明

以下は、96 ページ「プリンタのスプール画面を確認してください」の補足説明です。該当箇所の説明と併せてお読みください。

パターン③④でセットアップした(EpsonNet ID Print Port を使用している)場合、16 ファイル以降はクライアントの Windows スプーラに残ったままエラーになります。認証サーバの印刷ファイル数が 15 以下になっても自動的に送信されないため、Windows スプーラからキャンセルするか再印刷を行ってください。

クライアントでの印刷キャンセル

クライアントから認証サーバに印刷ファイルを送信中、Windowsスプーラからキャンセルすると、キャンセル操作前に認証サーバに送信された一部のデータは認証サーバに残ります。認証サーバの印刷ファイルリストを確認し削除してください。

アンインストール時のご注意

セットアップパターン③④の [クライアント用ソフトウェアのインストール] を実行すると「EpsonNet ID Print ユーザー識別情報登録」と「EpsonNet Print」がインストールされます。

☞ 33 ページ「パターン③④のセットアップ手順」

「EpsonNet Print」をアンインストールしてしまうと、以降そのクライアントからは認証印刷ができなくなりますのでご注意ください。

「EpsonNet Print」をアンインストールしてしまった場合は、一旦「EpsonNet ID Print ユーザー識別情報登録」をアンインストールした後、再度 [クライアント用ソフトウェアのインストール] と設定をしてください。



410538500